

非 hw 电脑 PCManager 管理器使用文档

管理器版本: v1.1 PCManager: 10.1.2.33(C233)

微博 | 微信公众号: 汉客儿

QQ 群: 832153630

工具仅供技术研究, 请不要用于非法或商业用途, 若出现此类情况均与作者无关。

目录

功能简介.....	1
软件界面.....	2
安装.....	3
NFC 标签制作.....	4
极客模式.....	5
已知问题.....	6

功能简介

1. 绕过 hw 对非 hw 电脑管家的限制, 一键安装 PCManager (不需要改 bios)。
2. 提供一键一碰传 NFC 标签二维码生成功能。
3. PCManager 管理功能, 启动、关闭、服务控制等。
4. 提供极客模式。
 - a) 喜欢折腾的朋友, 可以通过该模式选择 PCManager 功能。
 - b) 在制作 NFC 标签时选择适合自己的 SN 选项, 有系统 SN、自定义 SN、自动 SN (同老版本功能)。

更新日志:


1. 增加自行可选安装包, 兼容适配更新到 10.1.2.33, 若有更新版本自行测试
2. 去掉荣耀标志, 电脑伪装为 matebook x pro
3. 修复自动 SN 某些情况不能登陆的问题
4. 增加管家启动、退出
5. 增加极客模式, 包括功能模块管理和不同种类 sn 配置。
6. 修复系统盘非 C 盘无法安装问题。
7. 增加升级功能、英文版。

软件界面



安装

1. 请从百度网盘下载管理器压缩包（默认密码：hankeer），管家安装包可自行官网下载，或者使用网盘压缩包里的文件（和官方完全一样）。（以后新版可直接通过升级功能下载）
2. 若之前安装过管家，请点击卸载按钮卸载管家。根据提示清理残留文件，若无法清除，请重启电脑。
3. 卸载干净之后，在红框所示位置填入管家安装包路径（默认已经填入管理器提供路径，可不管）。



4. 关注微信公众号：汉客儿，后台回复“口令”两字，获取到安装口令，将口令填入口令编辑框处。（如果电脑时间非东8区，请暂时修改为东8区）



5. 若不需要极客模式，直接默认配置（安装后也可以使用极客模式进行修改），请跳至第6步。如果需要极客模式，请先选择需要的功能模块以及SN生成模式（SN详细介绍可先到NFC标签制作节看看使用）。



6. 点击安装按钮开始安装。等管家界面启动后，正常安装即可。安装完成后，立即体验即可开始使用，全程无需修改替换任何文件。

NFC 标签制作


如果不需要一碰连接、一碰传等功能，请忽略此节。

该功能主要为了为大家提供一键 NFC 标签制作功能。不用像以前一样，自己去找蓝牙 mac、组成 NFC 标签字符，在线生成二维码，扫码，**这些通通不用了。**

NFC 标签制作步骤：

1. 自行购买 NFC 标签或 NFC 卡。
2. 手机安装华为一碰传助手.apk，若有非 hw 手机，尽量用非 hw 手机安装。
3. 管理器默认使用自动 SN 配置，安装成功后，管理器会自动根据当前配置生成 NFC 标签二维码。若不需要选择其他 SN 模式，请跳至第 7 步。


请注意：若已经安装管家，且已经启动，修改配置需关闭管家，管理器提供自动关闭功能，根据提示选择关闭，然后配置生效。



4. 若系统原始 SN 大于 16 位，可选择系统 SN 选项，点击自动生成 NFC 标签二维码。该功能主要为已经制作过 NFC 标签（使用系统原始 SN）的朋友提供，不用重新制作 NFC 标签。（**注意：如果 sn 是 System Serial Number 等有空格 sn，请选择自动 sn 或自定义 sn。**）
5. 若系统原始 SN 小于 16 位，可选择自定义 SN 选项，在序列号红框处填入 16 位字符（如 5EKPM18320000397），配置生效后，点击自动生成 NFC 标签二维码（会自动刷新）。该功能主要为以前使用软件修改过增加过 SN，且已经制作 NFC 的朋友提供，填入原来伪装的 SN，不用重新制作 NFC 标签。



6. 如系统原始 SN 小于 16 位, 也可选择自动 SN 选项 (默认), 管理器自动根据系统原始 SN 生成 16 位 SN, 点击自动生成 NFC 标签二维码。没制作过 NFC 标签的朋友都可以默认选择这项。(和 1.0 版本相同, 修复某系 sn 不能登录的 bug)
7. 手机打开一碰传助手, 点击扫一扫, 扫描管理器界面的二维码, 然后将手机贴近 NFC 标签, 显示激活成功即完成制作。



另外, 可能有些朋友没有注意, MODELID 其实是可以自定义的。请自行填入自己需要的类型, 也可默认。



极客模式

主要包括模块配置和 sn 配置。

某些朋友喜欢简洁版, 可自行勾选需要的模块。
sn 配置可到制作 nfc 标签查看操作方式。

已知问题

1. Huawei Share 不可用。某些华为电脑原版也不支持，由于管家自身 bug，工具打开这个开关后，在使用 share 功能时，会导致崩溃。建议不使用该功能，不排除某些硬件支持的电脑可用，可自行尝试。



2. 管家无法直接打开文件，跟管家的兼容性有关系。某些软件不支持一碰传，因为管家适配软件做的不够。本工具不保证这些功能的可用性，不排除后续有时间去帮助管家优化这些问题。
3. 某些电脑安装蓝屏，是管家驱动对 cpu 兼容不够导致。有朋友尝试更换了 cpu，测试可行。工具没法解决这个问题。



上次台式电脑装到95%蓝屏，你分析怀疑是cpu问题👍，我把e8400换成e5800，用新版要装一切正常，又换回来之后启动服务就蓝屏，把那个hwos2*x64.sys文件删除后不蓝屏但不能连接，估计这个驱动文件与酷睿2双核cpu不兼容，我办公室电脑也是这一系列CPU，新版安装也蓝屏